



VENDITA USATA

regal 3760

109 000 € IVA INCLUSA

Specifiche

ANNO

2008

LUNGHEZZA (M)

11.60

LARGHEZZA (M)

3.70

TIRANTE D'ACQUA/PESCAGGIO (M)

0.90

CAPACITÀ DEL CARBURANTE (L)

1000

CABINE

2

BAGNI

1

MARCA DEL MOTORE

Volvo Penta D4

ORE MOTORE

800

POTENZA

2 X 300 CV

Descrizione

Strumentazione elettronica di navigazione:

Comando motori elettronico, Contametri catena (Quick), Ecoscandaglio (Raymarine ST60+), Pilota automatico (Raymarine), Plotter con antenna GPS (Raymarine C80).

Allestimento tecnico e di coperta:

Allarme motore, Autoclave, Cavo corrente di banchina, Doccia esterna, Elica di poppa - stern thruster (Quick), Elica di prua - bow thruster (Quick), Flap idraulici, Gruette per tender, Lavandino nel Pozzetto, Luci subacquee, Presa 220V banchina, Salpa Ancore Elettrico, Scaletta da bagno, Tavolo pozzetto, Tender, T-Top.

Dotazioni domestiche di bordo:

Boiler, Impianto acque nere, Riscaldamento (Webasto), WC marino elettrico.

Intrattenimento:

Altoparlanti (Kenwood), Antenna Satellitare TV (Raymarine), Radio AM/FM (Fusion), Stereo (Sony), 2 TV.

Tappezzerie:

Cuscineria completa, Telo copribarca.

Generale

Tipo barca a motore	Costruttore regal	Modello 3760
------------------------	----------------------	-----------------

Dimensioni/prestazioni

Capacità Del Serbatoio (L)
1000

Costruzione/disposizioni

Numero Della Cabina 2	Il Numero Di Cuccette 4	Numero Del Bagno 1
--------------------------	----------------------------	-----------------------

Meccanica

Motore Volvo Penta D4	Potenza 2x300CV	Ora Del Motore 800	Elica Di Poppa
Cesoie Da Potatura			

Elettricità

Caricabatterie	Aria Condizionata	Riscaldamento
----------------	-------------------	---------------

Apparecchiature Di Navigazione

Pilota Automatico	Bussola Di Navigazione	Ecoscandaglio
-------------------	------------------------	---------------

Cucina/lavanderia/intrattenimento

Microonde

Frigo

Tv

Attrezzatura Per Coperte

Luci Di Navigazione

Coperta Da Bagno

Capottina

Disposizioni Di Sicurezza/varia

Pompa Sentinel









